

## 860EV.txt

Nutzt unsere neue EV-Funktechnik auf 868 Mhz und 433 Mhz mit erhöhter Reichweite.

Kompatibel mit Liftmaster Fernbedienungen: TX2EV, TX4EV (868 Mhz) & TX4UNI (433 Mhz).

Kompatibel mit Wireless-Zubehör: 747EV & 128EV (433 MHz).

Bitte beachten Sie die EV 433 Mhz ist nicht mit älteren Rollcode Zubehör kompatibel.

3 Kanäle zur Verfügung:

Kanal 1: 50 Fernbedienungen.

Kanal 2: 20 Fernbedienungen.

Kanal 3: 20 Fernbedienungen.

2 Kanäle = normal offen "n.o" , ein Kanal normal NC und NO

Jeder Kanal kann auch 2 drahtlose Tastaturen 747EV einlernen.

Kompaktes Design für die meisten Garage, Tor und kommerziellen Öffner passen.

Drei Relais angetriebene Kanäle, wird man AUF, ZU, STOP-Funktion ermöglichen.

Bem.: dieser Empfänger nicht myQ kompatibel.

Technische Informationen

IP-Klasse: IP45

Schaltzeit: 250ms

Relaiskontakte: max.5 A, 28 V AC / DC

Spannung / Leistung: 9-30V AC oder 9 - 34 V DC, 50 mA

Funkfrequenz: 868 MHz , nur 433 MHz EV-Technologie des TX4UNI.

Anmerkung: Der Artikel ist ein direkter Ersatz für die Liftmaster 8003EV.